



# BATTERY 200 WITH CHARGING CASE

易於更換的備用電池附充電盒



## JBL Battery 200 讓派對持續時間加倍

即使是最精彩的派對亦有結束之時，但使用 JBL Battery 200，JBL PartyBox 喇叭能讓您的歡樂氛圍持續時間加倍。當您的充電式電池電量即將耗盡之時，只需幾秒鐘即可將新電池放入背面面板上的插槽內。同時，電池可在充電盒中充電。您也可以將這個充電盒當作行動電源，透過便利的 USB-C 連接埠為平板電腦或智慧型手機\* 充電。讓美好時光加倍，享受官方 JBL Battery 200 為您帶來的安心。（\*不含充電線）

## 功能

- ▶ 優秀的主辦人總是有備用電池
- ▶ 行動電源
- ▶ 保證 JBL 品質
- ▶ 與 JBL PartyBox Club 120、Encore 2 和 On-The-Go 2 相容。



# BATTERY 200 WITH CHARGING CASE

易於更換的備用電池附充電盒



## 功能和優勢

### 優秀的主辦人總是有備用電池

有備用 JBL Battery 200 與充電盒在手，就能讓您的派對持續時間加倍。只要在第一顆電池電量即將耗盡時，將其放入 JBL PartyBox 背面的電池插槽即可。

### 行動電源

JBL Battery 200 附充電盒，可充當行動電源，使用充電盒上便利的 USB-C 連接埠為您的平板電腦或智慧型手機\*充電。（\*不含充電線）

### 保證 JBL 品質

JBL Battery 200 值得信賴且效能可靠，保證與您的喇叭相容，讓您高枕無憂。

### 與 JBL PartyBox Club 120、Encore 2 和 On-The-Go 2 相容。

JBL Battery 200 與 JBL PartyBox Club 120、Encore 2 和 On-The-Go 2 相容。

## 技術規格

- ▶ 機型名稱：JBL Battery 200 附充電盒
- ▶ USB-C 充電方式：  
5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,  
20V=1.5A
- ▶ 電池充電時間：3 個小時\*  
\*不含 JBL 60W 電源轉接器
- ▶ USB-C 對外充電：  
5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A,  
20V=1.5A, 5-11V=3A
- ▶ 最大輸出功率：30W
- ▶ 產品尺寸（寬 x 高 x 深）：  
103 x 43.6 x 49 mm /  
4.06 x 1.72 x 1.93 英寸
- ▶ 淨重：264 克 / 0.58 磅
- ▶ 包裝尺寸（寬 x 高 x 深）：  
122 x 57 x 58 mm / 4.80 x 2.24 x 2.28 英寸
- ▶ 總重：340 克 / 0.75 磅
- ▶ 電池類型：鋰電池
- ▶ 電芯容量：9800mAh (4900mAhx2)
- ▶ 電池容量：7.2 V / 4722 mAh, 34 Wh
- ▶ 作業溫度：0 -45 °C

## 包裝盒內物品

- 1 個 Battery 200, 附充電盒
- 1 份《快速導覽手冊》
- 1 份安全說明與保固卡



HARMAN International Industries, Incorporated  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated. 保留一切權利。JBL 是 HARMAN International Industries, Incorporated 在美國及 / 或其他國家註冊的商標。功能、技術規格和外觀如有變更，恕不另行通知。