



EASYSING MIC MINI

AI 智慧迷你麥克風，支援即時人聲消除



把聲音帶著走

無論靈感何時降臨，JBL EasySing Mic Mini 都已準備就緒。這款輕巧入袋的麥克風內建 EasySing 人聲工具，能呈現清晰且自信的音質，讓您隨身攜帶，隨處大展歌喉。插上無線 AI 接收器，即可將相容的 JBL 可攜式喇叭或 PartyBox 系列*變成您的專屬卡拉 OK 設備，適合家庭派對和聚會。只需輕輕一按，AI 人聲消除功能就能減弱您最愛歌曲的原聲，而高音增強和自然殘響讓您的聲音更加閃耀。

EasySing Mic Mini 可輕鬆連接至相容的 JBL 可攜式喇叭和 PartyBox 喇叭，也能透過 Aux、USB-C 或藍牙連接其他喇叭、手機和筆記型電腦。無論是最後一刻的合唱、在房間進行直播還是簡短的 podcast 錄製，您在幾秒鐘內即可準備就緒。

將麥克風透過隨附的磁鐵吸附在襯衫上，即可持續演唱或隨時捕捉創意。或在表演與錄音時握住指環手柄以獲得穩定的握感。當您將麥克風與接收器從精巧的充電盒中取出時會自動開啟電源，放入盒內時則會自動關閉。EasySing Mic Mini 具備長達 6 小時的播放時間，並可透過 JBL One 應用程式輕鬆設定，讓您的聲音始終成為焦點所在。

不論怎麼使用，EasySing Mic Mini 都能讓您的聲音成為主角。

*與 JBL Boombox 4、JBL Xtreme 5、JBL Charge 6、JBL Flip 7、JBL Grip、JBL Go 5、較新款的 JBL 可攜式喇叭以及所有透過 USB-C 或 Aux 連接的 JBL PartyBox 型號相容。(不含 Aux 纜線)。

功能

- ▶ 清晰的人聲和清脆的音質
- ▶ 透過 AI 人聲消除功能，精準調整您的演唱表現
- ▶ 自信開唱
- ▶ 無論走到哪都是焦點
- ▶ 穩定可靠的連接
- ▶ 長達 6 小時的播放時間
- ▶ 隨時隨地錄製與創作
- ▶ 與 JBL 喇叭等裝置相容
- ▶ 使用 JBL One 應用程式設定與控制
- ▶ 為地球著想而打造





EASYSING MIC MINI

AI 智慧迷你麥克風，支援即時人聲消除

功能和優勢

清晰的人聲和清脆的音質

JBL EasySing Mic Mini 呈現清晰、自然的人聲，讓人一聽就知道是您的聲音。無論您是隨著音樂歡唱，還是錄製 Podcast，您的聲音始終厚實清晰，聽感絕不尖銳或顯得單薄。經過調校，可確保每個字都清晰突出。

透過 AI 人聲消除功能，精準調整您的演唱表現

掌控混音，不漏掉任何節拍。使用麥克風或 JBL One 應用程式，透過即時 AI 人聲消除功能，將原唱人聲降低 25%、50% 或 100%。保留副歌與您合唱，或由您獨唱。

自信開唱

當歌曲進入高潮時，語音增強功能會助您一臂之力。它能支援更高的音符，讓您自信投入，並確保您的表現從頭到尾都強而有力。

無論走到哪都是焦點

輕巧入袋的收納盒可保護您的 EasySing Mic Mini，讓其隨時待命。麥克風和無線接收器可同步充電，且磁鐵與指環手柄在您需要時觸手可及——無需額外線纜，無需額外步驟。夾上它或握住手柄即可開始創作。

穩定可靠的連接

EasySing Mic Mini 提供多種連接方式，支援藍牙、USB-C 與 Aux 輸出，不論是喇叭、手機或筆記型電腦都能輕鬆配對。穩定的 2.4GHz 無線連接讓您的麥克風即使在遠離喇叭時也能可靠工作，同時高效利用電力。

長達 6 小時的播放時間

內建電池提供長達 6 小時的播放時間，可為您提供足夠的電力，讓您長時間進行卡拉 OK、直播和錄製，無需拿起充電器即可盡情使用。

隨時隨地錄製與創作

將無線接收器直接插入您的手機或筆記型電腦，即可在幾秒鐘內開始錄音。無論是捕捉轉瞬即逝的想法、進行直播還是錄製 podcast，EasySing Mic Mini 都能呈現清晰、可靠的音質，無需額外設備或複雜的設置。

與 JBL 喇叭等裝置相容

EasySing Mic Mini 可與大多數 JBL 可攜式喇叭和 PartyBox 喇叭*輕鬆配對，也可與其他支援 Aux-in 的喇叭配對。已經有了您喜愛的設定？插上即可在幾秒鐘內開始演唱。

*與 JBL Boombox 4、JBL Xtreme 5、JBL Charge 6、JBL Flip 7、JBL Grip、JBL Go 5、較新款的 JBL 可攜式喇叭以及所有透過 USB-C 或 Aux 連接的 JBL PartyBox 型號相容。（不含 Aux 纜線。）

使用 JBL One 應用程式設定與控制

JBL One 應用程式讓設定變得簡單。只需幾秒鐘即可連接並調整人聲消除、變更音高，以及自訂麥克風 EQ。

為地球著想而打造

JBL EasySing Mic Mini 採用消費後再生塑膠。它還以 FSC 認證的大豆油墨印刷紙張包裝。

技術規格

一般規格

- ▶ 響應頻率：50 Hz ~ 15 kHz
- ▶ 動態範圍：98 dBA @ 1 kHz
- ▶ 訊噪比：59 dBA
- ▶ THD：<1% @ 94 dB SPL, 100 Hz ~ 10 kHz

控制與連線規格

- ▶ Bluetooth® 藍牙版本：5.3
- ▶ Bluetooth® 藍牙設定檔：A2DP V1.4、AVRCP V1.6
- ▶ Bluetooth® 藍牙發射器頻率範圍：2.4 GHz - 2.4835 GHz
- ▶ Bluetooth® 藍牙發射器功率：≤ 13 dBm (EIRP)
- ▶ 載波頻率：2404 - 2478 MHz
- ▶ 加密：AES - 128
- ▶ 頻率／頻道選擇：自適應頻道選擇
- ▶ 發射功率：< 10 dBm
- ▶ 接收器 Aux 最大輸出電平：< 1V RMS

尺寸規格

- ▶ 麥克風尺寸（寬 x 高 x 深）：33.6 x 61.2 x 24.3 mm / 1.32 x 2.4 x 0.95 吋
- ▶ 麥克風重量：37 克 / 0.0816 磅
- ▶ 接收器尺寸（寬 x 高 x 深）：52 x 40 x 16.5 mm / 2.05 x 1.57 x 0.65 吋
- ▶ 接收器重量：25 克 / 0.0551 磅
- ▶ 充電盒尺寸（寬 x 高 x 深）：72.5 x 99 x 38.5 mm / 2.85 x 3.9 x 1.52 吋
- ▶ 充電盒重量：170 克 / 0.3748 磅
- ▶ 包裝尺寸（寬 x 高 x 深）：135 x 145 x 62 mm / 5.31 x 5.71 x 2.44 吋
- ▶ 總重：390 克 / 0.86 磅

電池規格

- ▶ 麥克風充電電池：240 mAh, 3.7 V 鋰離子電池
- ▶ 接收器充電電池：350 mAh, 3.7 V 鋰離子電池
- ▶ 麥克風電池充電時間：< 3 小時（關閉模式下）
- ▶ 接收器電池充電時間：< 3 小時（關閉模式）
- ▶ 充電盒充電輸入：5V / 1A

包裝盒內物品

- 1 x 麥克風
- 1 x AI 接收器
- 1 x 充電盒
- 1 x 磁吸麥克風手柄
- 1 x 磁吸夾
- 1 x 攜帶包
- 1 x 快速入門指南
- 1 x 安全資料表



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2026 HARMAN International Industries, Incorporated. 保留一切權利。JBL 是 HARMAN International Industries, Incorporated 在美國及／或其他國家註冊的商標。功能、技術規格和外觀如有變更，恕不另行通知。